

Технические характеристики на генератор G45QS

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: jbc@nt-rt.ru || Сайт: <http://jcgenerator.nt-rt.ru/>

G45QS | КОЖУХНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 32.5 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 35.8 кВт

дизельный генератор

Оптимизированное топливо

Электрическая система									
Частота (Гц)	Количество фаз	Напряжение	Основной режим работы		Резервный режим работы		Ток через автоматический выключатель (А)	Номинал автоматического выключателя (А)	Частота вращения (об/мин)
			кВА	кВт	кВА	кВт			
50	3	400/230V	40.7	32.5	44.8	35.8	63	60	1500

Коэффициент мощности	
3 фазы	0.8
1 фаза	1

Максимальная нагрузка*	
кВА	33.00
кВт	26.40

* При отклонении напряжения 20 % и частоты 10 % при 50 Гц, 400 В

Все режимы работы соответствуют стандарту ISO 8528

Основной режим: Этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества при переменной нагрузке вместо приобретения электроэнергии на коммерческой основе. Количество часов работы в год не ограничено. Допускается перегрузка 10 % в течение 1 часа из 12.

Резервный режим: этот режим предназначен для непрерывной подачи электричества, при переменной нагрузке, в случае перебоев в общей сети питания. Перегрузка не допускается.

Модели стандарта Stage IIIa совместимы с требованиями стандарта по выхлопам только при мощности в основном режиме с частотой 50 Гц согласно Директиве 97-68 ЕС.

G45QS | КОЖУХНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 32.5 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 35.8 кВт

Кожух		
Люки для технического обслуживания с возможностью блокировки		●
Смотровое окно панели управления		●
Карманы для вилочного погрузчика		Δ
Подъемная проушина		Δ
Основание, защищенное от протечки технических жидкостей		Δ
Открытая рама		Δ
Противопожарное запенивание высокой плотности		●
Желтый цвет		●
Белый цвет		Δ
В стандартной комплектации: ● Не доступно: x Дополнительная опция: Δ		

Генератор переменного тока ECP32 M 4		
Количество полюсов		4
Схема соединений обмоток		Звезда
Изоляция		Класс H
Степень защиты корпуса		IP23
Система возбуждения		С самовозбуждением, бесщеточный
Регулятор напряжения		AVR
Погрешность стабилизации напряжения		+/- 1.0%
Подшипник		Отдельный подшипник с уплотнением
Соединительная муфта		Гибкий диск
Охлаждение		Центробежный вентилятор с прямым приводом
Внешнее покрытие		Защита обмоток Grey

Стартер		
Мощность стартера	кВт	2.00
Емкость аккумулятора	А·ч	110
Количество аккумуляторов		1
Вспомогательное напряжение	В	12

Двигатель		
1500 RPM		
Номинальная выходная мощность (основной режим)	кВт	36.00
Номинальная выходная мощность (резервный режим)	кВт	41.00
Производитель и модель		Kohler/ KDI 2504 TM
Топливо		Дизель
Впрыск		Непосредственный
Наддув		Турбонаддув
Количество цилиндров		4
Диаметр и ход поршня	мм	88 x 102
Рабочий объем	л	2.482
Охлаждение		Вода
Спецификация моторного масла		API CH4-SAE 10W40
Степень сжатия		11.5 : 1
Емкость картера двигателя	л	11.30
Емкость системы охлаждения	л	7.60
Регулятор оборотов двигателя		Механическое
Воздушный фильтр		Один бумажный элемент
Расход моторного масла	Нагрузка 100%	0,1 % от расхода топлива
Топливная система		
Спецификация дизельного топлива		EN590
Емкость стандартного топливного бака	л	81

G45QS | КОЖУХНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 32.5 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 35.8 кВт

Расход топлива			
При нагрузке 100% в основном режиме	л/ч	50 Гц	9.68
При нагрузке 75% в основном режиме	л/ч		7.84
При нагрузке 50% в основном режиме	л/ч		5.64
При нагрузке 100 % в резервном режиме	л/ч		11.00

Система выхлопа			
Макс температура при нагрузке 100%, резервный режим	°C	50 Гц	510.00
Поток выхлопных газов при нагрузке 100%, резервный режим	м3/мин		2.71
Максимально допустимое противодавление	мбар		80.00
Размер выхлопного фланца	мм	51.5	

Воздушная система			
Поток всасываемого воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м3/ч	50 Гц	146.00
Поток охлаждающего воздуха при нагрузке 100%, резервный режим	м3/с		0.80
Воздушный поток вентилятора альтернатора	м3/с		0.20

Звуковое давление (Только в для установок в шумозащитном кожухе)			
LpA (7m)	50 Гц	дБ (А)	63

Механические характеристики	
Система охлаждения	●
Воздушный фильтр	●
Механический регулятор оборотов двигателя	●
Датчик низкого давления масла	●
Датчик температуры охлаждающей жидкости	●
Датчик температуры масла	●
Защитная сетка радиатора	●
Защита от горячих деталей	Δ
Ручной насос для откачки отработанного масла (для установок в шумозащитном кожухе)	Δ
Подогреватель охлаждающей жидкости	Δ
Предварительный топливный фильтр-сепаратор	●
Датчик уровня топлива	●
Встроенный топливный бак	●
Трехходовой топливный клапан	Δ
Шумоглушитель для жилых зон	●
Промышленный шумоглушитель	×
В стандартной комплектации: ● Не доступно: × Дополнительная опция: Δ	

G45QS | КОЖУХНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ: 32.5 кВт | РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ: 35.8 кВт

Электронный характеристики		
Автоматический регулятор напряжения DSR		●
Автоматический регулятор напряжения DER		х
Защита обмоток Standard		х
Защита обмоток Standard +		х
Защита обмоток Grey		●
Защита обмоток Total		Δ
Защита обмоток Total+		Δ
MAUX (вспомогательная обмотка возбуждения)		●
PMG (возбуждение на постоянных магнитах)		Δ
Обогреватель, предотвращающий образование конденсата		Δ
Трехполюсный выключатель в литом корпусе		●
Четырехполюсный выключатель в литом корпусе		Δ
Защита от утечки на землю (независимый расцепитель)		Δ
Точка подключения контура заземления		●
Варианты напряжения		Δ
Выносной экран		Δ
Кнопка аварийной остановки		●
Внешняя кнопка аварийного останова		●
В стандартной комплектации: ● Не доступно: х Дополнительная опция: Δ		

Характеристики аккумулятора		
Выключение массы		Δ
Тип аккумулятора		свинцово-кислотные
Емкость аккумулятора (А·ч)		110
Количество аккумуляторов		1
Зарядное устройство аккумулятора		Δ
В стандартной комплектации: ● Не доступно: х Дополнительная опция: Δ		

Панель управления JCB		
4510		х
4520		●
В стандартной комплектации: ● Не доступно: х Дополнительная опция: Δ		

Масса и размеры		
Длина	мм	2250
Ширина	мм	840
Высота	мм	1350
Объем при отгрузке (морская перевозка)	м3	2.55
Вес*	кг	1000.00
*в стандартной комплектации со всеми жидкостями, кроме топлива.		

Опциональная документальная комплектация		
Сертификат по электромагнитной совместимости		●
Защита от раскаленных частей		●
Защита ременных приводов		●
Реле утечки тока на землю		●
Указатель (ярлык) звукового давления		●
Декларация ЕС по выбросам двигателя		●
Полная декларация соответствия		●
В стандартной комплектации: ● Не доступно: х Дополнительная опция: Δ		

Эталоны	
Генераторы имеют сертификацию CE и соответствуют следующим директивам (если соответствие такому стандарту требуется в данной стране):	
– EN 12100, EN13857, EN60204	
– Директива ЕС по механическому оборудованию 2006/42	
– Директива ЕС по низковольтному оборудованию	
– Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108	
– Директива ЕС по уровню звуковой мощности 2000/14 (с изменением 2005/88)	
– Директива ЕС по выбросам 97/68 (с изменением 2002/88 и 2004/26)	
– Мощность согласно стандартам ISO 8528 и ISO 3046	
– Нормальные условия окружающей среды (1000 мбар, 25 °C, относительная влажность 30 %) согласно стандарту ISO3046	
Информация представлена для стандартной комплектации оборудования, если не указано иное.	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: jbc@nt-rt.ru || Сайт: <http://jcgenerator.nt-rt.ru/>